

ZARZĄDZANIE WEJŚCIAMI PRZEZ TELEFON

W systemie Jcall w celu otwarcia przejeżdżającemu wystarczy po prostu zadzwonić, bez żadnych opłat, z telefonu komórkowego. Ponadto system rejestruje wszystkie takie zdarzenia.

ŁATWO UŻYCIĄ

W celu wydania polecenia otwarcia wejścia wystarczy zadzwonić z telefonu komórkowego.

Nie są potrzebne karty i piloty zdalnego sterowania, a system można stosować razem z innymi, tradycyjnymi, już zamontowanymi urządzeniami.

System można łatwo programować za pomocą komputera i SMS-ów.

BEZPIECZEŃSTWO

Wpuszczani są tylko upoważnieni użytkownicy. Nie są potrzebne żadne porządki ani zabezpieczenia.

Indywidualne określanie praw dostępu. Uprawnienia wygasają poza wskazanym przedziałem godzinowym oraz poza wyznaczonymi dniami tygodnia lub miesiącami.

W trybie lokalnym można łatwo sprawdzić wejścia z ostatnich 30 dni.

Blokowanie dostępu za pomocą SMS-ów.

Programowanie z ochroną hasłem.

NISKA CENA

Proste okablowanie lokalne

Podłączenie nie obciąża kosztami użytkownika.

Jedno urządzenie rozpoznaje do 2000 użytkowników i kontroluje do 10 wejść (z wykorzystaniem opcjonalnego modułu rozszerzającego).

W ZESTAWIE JCALL ZNAJDUJ SIĘ :

- Antena GSM o dużym zasięgu na magnetycznej podstawie
- Zasilacz sieciowy
- Przekładnik półprzewodnikowy do podłączenia zestyku ruchomego.
- Złącza GPIO podłączone do przekładnika półprzewodnikowego
- Instalacyjna płyta CD z programem Jcall Manager do programowania systemu przez komputer
- 10 dodatkowych styków elektrycznych do złącza GPIO systemu Jcall



Model	Opis	Kod	
Jcall Standard	Zestaw Jcall Standard	790291	
Moduł rozszerzający WE/WY	Moduł rozszerzający do zestawu Jcall	776031	

DANE TECHNICZNE ZESPOŁU STERUJĄCEGO JCALL

Zewnętrzna temperatura robocza	od -30°C do 70°C
Zasilanie	8-30 V=
średni pobór prądu	W stanie czuwania: 3 mA Podczas połączeń telefonicznych 300 mA
Gniazdo wyjściowe do programowania i monitorowania przez komputer	Port szeregowy RS232
Wejście/Wyjście	10 na złącze GPIO
Pasma czystości	Cztery pasma GSM 850/900/1800/1900 MHz
Wymiary urządzenia	13,0 cm x 9,0 cm x 3,7 cm
Masa ok.	190 g
CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA SYSTEMU JCALL	
Zespół Jcall	Maks. 10 bram i dostępu dla zróżnicowanych grup użytkowników
Liczba użytkowników systemu	Maks. 2000, mogą być zorganizowani w grupy o różnych prawach dostępu
Kontrola wygaśnięcia uprawnień	Wg grupy lub pojedynczego użytkownika
Przedziały godzinowe	Maks. 4 przedziały godzinowe w ciągu doby
Prawo dostępu	W wyznaczonych godzinach, dniach tygodnia, miesiącach
Programowanie	Przez komputer, SMS-y
Monitorowanie wejść	Możliwość monitorowania wejść kontrolowanych przez urządzenia zewnętrzne
Rejestr wejść	Ostatnie 30 dni



KRAK METAL
AUTOMATYKA BRAM SZLABANY
BRAMY GARAZOWE
ELEMENTY KUTE